

راهنمای سنسور چشم بی سیم پارس مدل PC3



مشخصات فنی: زمان Standby ۱۲ ثانیه

ولتاژ کاری: ۳ ولت (۲ عدد باطری قلمی سایز AA)

فرکانس: ۴۳۳ مگاهرتز با برد ۵۰ متر در فضای باز

جریان مصرفی: کمتر از ۱۵ میکروآمپر در حالت Standby

۱۵ میلی آمپر در زمان ارسال سیگنال

LED قرمز رنگ: در زمان تحریک نشاندهنده سالم بودن

باطریها

LED سبز رنگ: در زمان تحریک نشاندهنده ضعیف بودن

باطریها (زمان تعویض) حتما از باطری های آلکالاین استفاده

شود.

حالت وزنی: نادیده گرفتن حیوانات کمتر از ۲۰ کیلو با ارتفاع

۶۰ سانتی متر از سطح زمین

کلید روشن و خاموش: در پشت قاب جهت خاموش کردن

جامپر حساسیت: در پایین برد جامپر جهت بالا بردن حساسیت

چشم با نوشته Sensitivity مشخص شده است.

حالت L: حساسیت نرمال

حالت H: حساسیت بالا